


## Ajustes para Ethernet en el PC (para Windows XP)


En la pantalla de escritorio del PC, situando el cursor en **[Mi Sitio de Red]** (My Network Place) hacer un “click” con el pulsador derecho del ratón.

Después seleccionar **[propiedades]** (Properties) con el con el pulsador izquierdo del ratón, aparecen todas las posibles redes de conexión disponibles en el PC.


Seleccionar con un doble “click” en el pulsador izquierdo del ratón en **[Conexión Area Local]** (Local Area Connection).




Al seleccionar **”Conexión de Red Local”** con un doble “click” en el ratón, aparecerá la pantalla del estado de dicha conexión:



Seleccionar **[propiedades]** (Properties) y aparecerá un listado de diferentes protocolos de conexión disponibles con la tarjeta de red local.



Seleccionar **[Protocolo Internet TCP/IP]** (Internet Protocol -TCP/IP) en la lista y pulsar en **[Propiedades]** (Properties).:



The screenshot shows the 'Internet Protocol (TCP/IP) Properties' dialog box. The 'General' tab is active. It contains a text box explaining that IP settings can be assigned automatically or manually. Below this, there are two radio buttons: 'Obtain an IP address automatically' (unselected) and 'Use the following IP address:' (selected). Under the selected option, there are three text boxes: 'IP address:' (192.168.1.50), 'Subnet mask:' (255.255.255.0), and 'Default gateway:' (empty). Below these, there are two more radio buttons: 'Obtain DNS server address automatically' (unselected) and 'Use the following DNS server addresses:' (selected). Under the selected option, there are two text boxes: 'Preferred DNS server:' (empty) and 'Alternate DNS server:' (empty). At the bottom right of the dialog box is an 'Advanced...' button. At the very bottom are 'OK' and 'Cancel' buttons.

Seleccionar la “Dirección IP” y “Mascara de subred” adecuada,

Por ejemplo:

Dirección IP (IP Address) : **192.168.1.50**

Mascara de subred (Subnet Mask) : **255.255.255.0**

Pulsar “OK” para confirmar la configuración.

Si el PC esta ya conectado a la red de la fabrica etc., deberá adecuar los CNCs a la mencionada red ajustando la Dirección IP (IP Address) y Mascara de subred (Subnet Mask) del CNC la red previamente establecida.